

FDV BLAD FOR CHINT NB1-63/H

GENERELT

Ant poler: 3p

Bryte-evne: 10kA

FORVALTNING

Karakteristikk: B, C og D

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC 60898 Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

Fysisk størrelse (bxhxd):
3P: 54x86x77

Maksimalt tverrsnitt:

1x25mm² enkjernet, 1x16mm² flertrådet/mangetrådet med endehylse.

Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.

Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

1A til 32A: Maks 3,5W/pol

40A til 63A: Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

Rutiner:

Levetid:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Ihht IEC 60898 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie

Elektrisk levetid 10000 koblinger

Mekanisk levetid 20000 koblinger

TILBEHØR

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909

Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916

Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923

Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930

Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947

Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954

Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961

Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978

Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985

Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005

Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012

Samleskinne 2P 1m, best nr CV001892

Samleskinne 3P 1m, best nr CV001908

Samleskinne 4P 1m, 2P automat, best nr CV001915

Samleskinne 4P 1m, 4P automat, best nr CV001922

PRODUKT

Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel
CV000963		AUTOMAT 3P 6A D-KAR 10KA
CV000574	1615406	AUTOMAT 3P 6A C-KAR 10KA
CV000185	1615403	AUTOMAT 3P 6A B-KAR 10KA
CV001045	1615414	AUTOMAT 3P 63A D-KAR 10KA
CV000659	1615544	AUTOMAT 3P 63A C-KAR 10KA
CV000260	1615517	AUTOMAT 3P 63A B-KAR 10KA
CV001038	1615413	AUTOMAT 3P 50A D-KAR 10KA
CV000642	1615543	AUTOMAT 3P 50A C-KAR 10KA
CV000253	1615516	AUTOMAT 3P 50A B-KAR 10KA
CV000567	1612403	AUTOMAT 3P 4A C-KAR 10KA
CV000178		AUTOMAT 3P 4A B-KAR 10KA
CV001021	1615412	AUTOMAT 3P 40A D-KAR 10KA
CV000635	1615542	AUTOMAT 3P 40A C-KAR 10KA
CV000246	1615515	AUTOMAT 3P 40A B-KAR 10KA
CV000550		AUTOMAT 3P 3A C-KAR 10KA
CV000161		AUTOMAT 3P 3A B-KAR 10KA
CV001014	1615411	AUTOMAT 3P 32A D-KAR 10KA
CV000628	1615541	AUTOMAT 3P 32A C-KAR 10KA
CV000239	1615514	AUTOMAT 3P 32A B-KAR 10KA
CV000543	1612402	AUTOMAT 3P 2A C-KAR 10KA
CV000154		AUTOMAT 3P 2A B-KAR 10KA
CV001007	1615563	AUTOMAT 3P 25A D-KAR 10KA
CV000611	1615540	AUTOMAT 3P 25A C-KAR 10KA
CV000222	1615513	AUTOMAT 3P 25A B-KAR 10KA
CV000994	1615562	AUTOMAT 3P 20A D-KAR 10KA
CV000604	1615539	AUTOMAT 3P 20A C-KAR 10KA
CV000215	1615512	AUTOMAT 3P 20A B-KAR 10KA
CV000987	1615561	AUTOMAT 3P 16A D-KAR 10KA
CV000598	1615538	AUTOMAT 3P 16A C-KAR 10KA
CV000208	1615511	AUTOMAT 3P 16A B-KAR 10KA
CV000935	1615537	AUTOMAT 3P 13A C-KAR 10KA
CV000959	1615510	AUTOMAT 3P 13A B-KAR 10KA
CV000970	1615559	AUTOMAT 3P 10A D-KAR 10KA
CV000581	1615536	AUTOMAT 3P 10A C-KAR 10KA
CV000192	1615509	AUTOMAT 3P 10A B-KAR 10KA