

# Trådløs bevegelsesvakt

WMS-01 EL 14 207 79

Vår trådløse sensor brukes til å slå lys automatisk på eller av basert på bevegelse. Den har en deteksjonsrekkevidde på inntil 7 meter og et batteri med inntil 10 års beregnet levetid.

Den praktiske utformingen av produktet tillater diskret montering i hjørnet av rommet med skruer eller den dobbelt-sidige teipen som følger med.

Styrning med hjelp av bevegelse kan kombineres sømløst med øvrig styring i Plejd-systemet i form av trykkbryter, app og tidsfunksjoner. Innstillinger gjøres enkelt i Plejd-appen.



## Tekniske data

Sensor	PIR (Passiv Infrarød)
Deteksjonsrekkevidde	Store bevegelser: 7 m Små bevegelser: 3,5 m *Testet i henhold til IEC 63180
Batterilevetid	Beregnet batteritid inntil 10 år (1xAA litiumbatteri* inkludert) *Litiumbatteri anbefales for å maksimere levetiden.
Anbefalt monteringshøyde	2,2 m +/-10 cm
Deteksjonsvinkel	90°
Dimensjoner	110x31x25 mm
Driftsmiljø	Innendørs
Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
Radio	2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm
Radiorekkevidde	Ca. 10 m innendørs. Batteridrevne produkter forlenger ikke rekkevidden til Plejd mesh.

